

```
date && sudo dd bs=1M if=2019-02-18-yunohost-lite.img  
of=/dev/sdb status=progress && sync && date && wget -O  
/dev/null --no-check-certificate  
https://URL/fin-gm-grsync-2015-05.php?t=dd_ok_
```

```
dimanche 17 mars 2019, 15:12:27 (UTC+0100)  
2879389696 bytes (2,9 GB, 2,7 GiB) copied, 206,06 s, 14,0  
MB/s  
2756+0 enregistrements lus  
2756+0 enregistrements écrits  
2889875456 bytes (2,9 GB, 2,7 GiB) copied, 214,666 s, 13,5  
MB/s  
dimanche 17 mars 2019, 15:16:02 (UTC+0100)
```

Pour activer le ssh au boot afin de configurer le rpi sans écran :

```
cd /media/sdb1/boot/  
touch ssh
```

Pour activer le wifi créer un fichier également

```
cd /media/sdb1/boot/  
nano wpa_supplicant.conf  
  
country=FR  
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev  
update_config=1  
network={  
    ssid="MONWIFI"  
    psk="MONPASSEWIFI"  
    id_str="nomdemonwifi"  
}
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-  
upgrade -y && sudo apt install rpi-update && sudo apt-get  
clean && sudo apt-get autoremove && sudo df -h
```

```
sudo rpi-update
```

```
sudo reboot
```

```
yunohost tools postinstall
```