

```
date && sudo dd bs=1M if=*-raspbian-*-lite.img of=/dev/sdb  
status=progress && sync && date && wget -O /dev/null --no-  
check-certificate  
https://URL/fin-gm-grsync-2015-05.php?t=dd\_ok\_
```

Pour activer le ssh au boot afin de configurer le rpi sans écran :

```
cd /media/sdb1/boot/  
touch ssh
```

Pour activer le wifi créer un fichier également

```
cd /media/sdb1/boot/  
nano wpa_supplicant.conf  
  
country=FR  
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev  
update_config=1  
network={  
    ssid="MONWIFI"  
    psk="MONPASSEWIFI"  
    id_str="nomdemonwifi"  
}
```

```
sudo raspi-config
```

```
sudo reboot
```

```
ifconfig wlan0
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-  
upgrade -y && sudo apt install rpi-update && sudo apt-get  
clean && sudo apt-get autoremove && sudo df -h
```

```
sudo rpi-update
```

```
sudo reboot
```

```
sudo apt install htop screen openvpn -y && sudo mkdir
```

```
/etc/openvpn/monvpn
```

```
sudo apt install msmtplib
```