

Installation et configuration d'un rpi3 avec une connexion vpn :

```
date && sudo dd bs=1M if=2020-05-27-raspios-buster-lite-armhf.img of=/dev/sdb status=progress && sync && date && wget -O /dev/null --no-check-certificate https://URL/fin-gm-grsync-2015-05.php?t=dd_rpi_ok_vendredi 14 août 2020, 22:25:48 (UTC+0200)  
1768+0 enregistrements lus  
1768+0 enregistrements écrits  
1853882368 bytes (1,9 GB, 1,7 GiB) copied, 90,6331 s, 20,5 MB/s  
vendredi 14 août 2020, 22:27:24 (UTC+0200)
```

Pour activer le ssh au boot afin de configurer le rpi sans écran :

```
cd /media/sdb1/boot/  
touch ssh
```

Pour activer le wifi créer un fichier également

```
cd /media/sdb1/boot/  
nano wpa_supplicant.conf  
  
country=FR  
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev  
update_config=1  
network={  
    ssid="MONWIFI"  
    psk="MONPASSEWIFI"  
    id_str="nomdemonwifi"  
}
```